第6回


最小2乗法 Least Squares Method


最小2乗法によるモデルの当てはめ


個体番号	X (X1)	Y (X2)
1	1	2
2	2	4
3	5	2
4	7	5
5	6	4
6	3	1
7	9	7
8	5	6 8 7


XとYの関係を知りたい。


X で Y を予測したい。Y を X で説明したい。











最小2乗法

残差の和

RS =
$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4$$
 ...
= $(y_1 - \hat{y_1}) + (y_2 - \hat{y_2}) + (y_3 - \hat{y_3}) + (y_4 - \hat{y_4}) + \dots$
= $(y_1 - (m x_1 + n)) + (y_2 - (m x_2 + n)) + \dots$

残差 $d_i = y_i - \widehat{y_i}$ は正になったり負になったりする。

残差の2乗和

RSS =
$$d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2$$
 ...
= $(y_1 - \hat{y_1})^2 + (y_2 - \hat{y_2})^2 + (y_3 - \hat{y_3})^2 + (y_4 - \hat{y_4})^2 + \dots$
= $(y_1 - (m x_1 + n))^2 + (y_2 - (m x_2 + n))^2 + \dots$
= $(2 - (1m + n))^2 + (4 - (2m + n))^2 + (2 - (5m + n))^2 + \dots$

最小2乗法

- (m,n) の値を変えると RSS の値は変化する。
- RSS は (m,n) の関数である。
- その意味で RSS(m,n) と書ける。
- \bullet (m,n) は変数、もしくは引数と呼ばれる。
- RSS は(スカラー値をとる)2変数の関数である。
- RSS は2乗和(残差を2乗して足したもの)であるから非負の値である。
- RSS の最小値を与える (m, n) の値を求める。
- 関数の極値ではその微分が 0 となっている。
- ullet RSS の (偏) 微分が 0 となる (m,n) の値を求める。
- RSS を (m, n) で (偏) 微分した (連立) 方程式を解く。

最小2乗法

RSS =
$$(2 - (1m + n))^2 + (4 - (2m + n))^2 + (2 - (5m + n))^2 + (5 - (7m + n))^2$$

$$\frac{\partial RSS}{\partial m} = \frac{\partial (2 - (1m + n))^2}{\partial m} + \frac{\partial (4 - (2m + n))^2}{\partial m} + \frac{\partial (5 - (7m + n))^2}{\partial m}$$

$$= -2 \times (2 - (1m + n)) \times 1 - 2 \times (4 - (2m + n)) \times 2$$

$$-2 \times (2 - (5m + n)) \times 5 - 2 \times (5 - (7m + n)) \times 7$$

$$= -2 \times (79m + 15n - 55) = 0$$

$$\frac{\partial RSS}{\partial n} = \frac{\partial (2 - (1m + n))^2}{\partial n} + \frac{\partial (4 - (2m + n))^2}{\partial n} + \frac{\partial (2 - (5m + n))^2}{\partial n} + \frac{\partial (5 - (7m + n))^2}{\partial n}$$

$$= -2 \times (2 - (1m + n)) - 2 \times (4 - (2m + n) - 2 \times (2 - (5m + n)) - 2 \times (5 - (7m + n))$$

$$= -2 \times (15m + 4n - 13) = 0$$

最小2乗解

正規方程式

$$\begin{array}{rcl} \frac{\partial \text{ RSS}}{\partial m} & = & 0\\ \frac{\partial \text{ RSS}}{\partial n} & = & 0 \end{array}$$

$$79m + 15n = 55$$
$$15m + 4n = 13$$

$$= a x + b$$

$$= b_0 + b_1 x$$

y = m x + n

$$m=0.27, \quad n=2.22$$

$$\widehat{y}=0.27 \ x + 2.22$$

$$y=\widehat{y} + e$$

10

9

最小2乗解

RSS =
$$\sum_{i=1}^{N} (y_i - \widehat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{N} (y_i - (m \ x_i + n))^2$$

$$\frac{\partial \text{RSS}}{\partial m} = \sum_{i=1}^{N} 2 \times (y_i - \widehat{y_i}) \frac{\partial (\widehat{-y_i})}{\partial m}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} 2 \times (y_i - \widehat{y_i}) \times (-x_i)$$

$$= -2 \times \sum_{i=1}^{N} (y_i - (mx_i + n)) \times x_i$$

$$= -2 \times \left[\sum_{i=1}^{N} y_i x_i - m \sum_{i=1}^{N} x_i^2 - n \sum_{i=1}^{N} x_i \right]$$

$$\left(\sum_{i=1}^{N} x_i^2\right) m + \left(\sum_{i=1}^{N} x_i\right) n = \sum_{i=1}^{N} y_i x_i$$

最小2乗解

RSS =
$$\sum_{i=1}^{N} (y_i - \widehat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{N} (y_i - (m \ x_i + n))^2$$

$$\frac{\partial \text{RSS}}{\partial n} = \sum_{i=1}^{N} 2 \times (y_i - \widehat{y_i}) \frac{\partial (\widehat{-y_i})}{\partial n}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} 2 \times (y_i - \widehat{y}_i) \times (-1)$$

$$= -2 \times \sum_{i=1}^{N} (y_i - (mx_i + n))$$

$$= -2 \times \left[\sum_{i=1}^{N} y_i - m \sum_{i=1}^{N} x_i - n N \right]$$

$$\left(\sum_{i=1}^{N} x_i\right) m + N \ n = \sum_{i=1}^{N} y_i$$

12

正規方程式

$$\widehat{y} = m x + n$$

$$\left(\sum_{i=1}^{N} x_i^2\right)_{m} + \left(\sum_{i=1}^{N} x_i\right)_{n} = \sum_{i=1}^{N} y_i x_i$$

$$= a x + b$$

$$= b_0 + b_1 x$$

$$\left(\sum_{i=1}^{N} x_i\right)_{m} + N n = \sum_{i=1}^{N} y_i$$

個体番号	X (X1)	Y (X2)
1	1	2
2	2	4
3	5	2
4	7	5

$$79m + 15n = 55$$
$$15m + 4n = 13$$

13

最小2乗法

- ・データ $(y_i, \boldsymbol{x}_i), i = 1, 2, \dots, N,$
- モデル

$$y_i = f(x_i|\beta) + e_i, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

f(x) は x を与えたときにスカラー値を出力する関数 モデルの予測値 $\hat{y_i}$

β はそのパラメタ

 e_i はモデルとデータのズレ

モデル

$$y_i = \widehat{y}_i + e_i$$

where $\widehat{y}_i = f(\boldsymbol{x}_i), \quad i = 1, 2, \dots, N,$

単回帰モデル

$$\widehat{y}_i = f(x_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i, \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

重回帰モデル

$$\widehat{y}_i = f(x_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^q x_{ij} \beta_j, \quad i = 1, 2, \dots, N,$$


非線形回帰モデル

$$\widehat{y}_i = \beta_0 + \log(x_i - \beta_1), \qquad \widehat{y}_i = \beta_0 + \frac{1}{1 + \exp(\beta_1 x_i - \beta_2)}$$

モデルの当てはめ

残差の2乗和が最小となるようにモデルのパラメタ β を求める。

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$



重回帰分析

q 個の説明変数を用いた重回帰モデルを

$$y_i = \widehat{y}_i + e_i, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

where $\widehat{y}_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^q x_{ij}\beta_j$

とする。誤差項 e_i に関して分布を仮定する場合は、通常、正規分布

$$e_i \sim N(0, \sigma^2), \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad iid$$

を仮定する場合が多い。

$$\mathcal{E}(e_i) = 0$$

このモデルのパラメタは $q+1\times 1$ のベクトル $\boldsymbol{\beta}$ であるが、誤差項に正規分布を仮定した場合には誤差分散 σ^2 もパラメタとして取り扱う。

切片の取り扱い

$$x_{i0} = 1$$

$$y_i = \sum_{j=0}^{q} x_{ij} \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

重回帰分析の行列表記

$$egin{aligned} oldsymbol{y} &= oldsymbol{X}oldsymbol{eta} + oldsymbol{arepsilon} \ &= \widehat{oldsymbol{y}} + oldsymbol{arepsilon} \end{aligned}$$

$$oldsymbol{y}$$
 $n imes 1$ 基準変数

$$m{X}$$
 $n \times (q+1)$ 説明変数 + $m{1}$

$$oldsymbol{eta}$$
 $(q+1) imes 1$ 回帰係数(切片を含む)

$$\widehat{m{y}} = m{X} m{eta} \qquad n imes 1$$
 モデルの予測値

$$\begin{pmatrix} \widehat{y}_1 \\ \widehat{y}_2 \\ \vdots \\ \widehat{y}_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1q} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2q} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nq} \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_q \end{pmatrix}$$

RSS の行列表記

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$= ||\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}}||^2$$

$$= (\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})'(\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})$$

$$= \operatorname{tr}((\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})'(\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})) = \operatorname{tr}((\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})(\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})')$$

$$\widehat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}$$

$$= \operatorname{tr} ((\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})'(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}))$$

$$= \operatorname{tr} (\boldsymbol{y}' \boldsymbol{y} - 2 \boldsymbol{y}' \boldsymbol{X} \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\beta}' \boldsymbol{X}' \boldsymbol{X} \boldsymbol{\beta})$$

$$= \operatorname{tr} (\boldsymbol{y}'\boldsymbol{y}) - 2\operatorname{tr} (\boldsymbol{y}'\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}) + \operatorname{tr} (\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})$$

正規方程式

$$\frac{\partial \text{RSS}}{\partial \beta_k} = 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \times \frac{\partial (y_i - \hat{y}_i)}{\partial \beta_k}$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \times \frac{\partial \sum_{j=0}^q x_{ij} \beta_j}{\partial \beta_k}$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) \times x_{ik}$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \sum_{j=0}^q x_{ij} \beta_j) \times x_{ik}$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n y_i x_{ik} - 2 \sum_{i=1}^n (\sum_{j=0}^q x_{ij} \beta_j) x_{ik}$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n y_i x_{ik} - 2 \sum_{i=1}^n (\sum_{j=0}^q x_{ij} x_{ik} \beta_j)$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n y_i x_{ik} - 2 \sum_{i=1}^q (\sum_{j=0}^n x_{ij} x_{ik}) \beta_j$$

 $\frac{\sum_{i=1}^{n}y_{i}x_{ik}}{\sum_{i=1}^{n}x_{ij}x_{ik}}$ は $\mathbf{X}'\mathbf{y}$ の第 k 要素 の第 jk 要素

$$\frac{\partial \; \mathrm{RSS}}{\partial \; eta_k}$$
 を要素として持つベクトル

$$\frac{\partial \text{ RSS}}{\partial \beta} = X'y - X'X\beta$$

ベクトルで書いた正規方程式

$$X'y - X'X\beta = 0$$

正規方程式の解は

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{y}$$

RSS の行列表記

RSS = tr
$$((\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})'(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}))$$

= tr $(\boldsymbol{y}'\boldsymbol{y} - 2\boldsymbol{y}'\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})$
= tr $(\boldsymbol{y}'\boldsymbol{y}) - 2$ tr $(\boldsymbol{y}'\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}) +$ tr $(\boldsymbol{\beta}'\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta})$

$$\frac{\partial \text{ RSS}}{\partial \boldsymbol{\beta}} = 2 \frac{\partial \text{ tr} (\boldsymbol{y}' \boldsymbol{X} \boldsymbol{\beta})}{\partial \boldsymbol{\beta}} + \frac{\partial \text{ tr} (\boldsymbol{\beta}' \boldsymbol{X}' \boldsymbol{X} \boldsymbol{\beta})}{\partial \boldsymbol{\beta}}$$

$$rac{\partial \, \operatorname{tr} \left(oldsymbol{A} oldsymbol{X}
ight)}{\partial \, oldsymbol{X}} \;\; = \;\; oldsymbol{A}', \quad oldsymbol{X} \,$$
が非対称の場合

$$X \rightarrow \beta$$
 and $A \rightarrow y'X$,

$$oldsymbol{eta}{
ightarrow} oldsymbol{X}$$
 and $oldsymbol{X}'oldsymbol{X}{
ightarrow} oldsymbol{A}$ and $oldsymbol{I}{
ightarrow} oldsymbol{B}$

$$= -2 (y'X)' + X'X\beta + (X'X)'\beta$$

$$= -2\mathbf{X}'\mathbf{y} + 2\mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} = -2(\mathbf{X}'\mathbf{y} - \mathbf{X}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta})$$

21

スカラー値を返す関数の行列による微分

$$rac{\partial \, \operatorname{tr} \left(oldsymbol{A} oldsymbol{X}
ight)}{\partial \, oldsymbol{X}} \hspace{0.5cm} = \hspace{0.5cm} oldsymbol{A}', \hspace{0.5cm} oldsymbol{X} \hspace{0.5cm}$$
が非対称の場合 $\hspace{0.5cm} = \hspace{0.5cm} oldsymbol{A} + oldsymbol{A}' - \operatorname{diag} \left(oldsymbol{A}
ight), \hspace{0.5cm} oldsymbol{X} \hspace{0.5cm}$ が対称の場合

$$rac{\partial \operatorname{tr} \left(oldsymbol{X}' oldsymbol{A} oldsymbol{X} oldsymbol{B}}{\partial oldsymbol{X}} \hspace{0.5cm} = \hspace{0.5cm} oldsymbol{A} oldsymbol{X} oldsymbol{B} oldsymbol{A} oldsymbol{A} oldsymbol{X} oldsymbol{A} oldsymbol{X} oldsymbol{B} oldsymbol{A} oldsymbol{A} oldsymbol{X} oldsymbol{B} oldsymbol{A} oldsymbol{A}$$

$$\frac{\partial \operatorname{tr} \left(\boldsymbol{X}^{-1} \boldsymbol{A} \right)}{\partial \boldsymbol{X}} = -(\boldsymbol{X}^{-1} \boldsymbol{A} \boldsymbol{X}^{-1})', \quad \boldsymbol{X}$$
 が非対称の場合
$$= -(\boldsymbol{X}^{-1} \boldsymbol{A} \boldsymbol{X}^{-1})' - \boldsymbol{X}^{-1} \boldsymbol{A} \boldsymbol{X}^{-1} + \operatorname{diag} \left(\boldsymbol{X}^{-1} \boldsymbol{A}' \boldsymbol{X}^{-1} \right), \quad \boldsymbol{X}$$
 が対称の場合

23

最小2乗法の別解

■ 残差の2乗和の分解公式を使った解法

$$\operatorname{tr}\left[\left(oldsymbol{Y}-oldsymbol{X}oldsymbol{eta}'
ight)'(oldsymbol{Y}-oldsymbol{X}oldsymbol{eta}')
ight] = \operatorname{tr}\left((oldsymbol{eta}-\widehat{oldsymbol{eta}})oldsymbol{X}'oldsymbol{X}(oldsymbol{eta}'-\widehat{oldsymbol{eta}}')
ight) + \operatorname{tr}\left[\left(oldsymbol{Y}-oldsymbol{X}\widehat{oldsymbol{eta}}'
ight)'(oldsymbol{Y}-oldsymbol{X}\widehat{oldsymbol{eta}}')
ight]$$

上式右辺を最小とする β を求めたい。 上式右辺の第2項は β を含まない。 上式右辺の第1項を最小とする β を求めれば良い。 X'X は正定値行列であるからこの項は負にはならない。 したがって、最小値 は β = β hat のときである。

ベイズ統計の正規分布の母平均の事後分布の導出

平方完成関係の公式

$$\|\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{B}\|^{2} = \operatorname{tr}\left((\mathbf{B} - \hat{\mathbf{B}})'\mathbf{X}'\mathbf{X}(\mathbf{B} - \hat{\mathbf{B}})\right) - \operatorname{tr}\left(\hat{\mathbf{B}}'\mathbf{X}'\mathbf{X}\hat{\mathbf{B}}\right) + \operatorname{tr}(\mathbf{Y}'\mathbf{Y})$$

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Y}$$

$$(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta})'\mathbf{Q}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\beta}) = (\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})'\mathbf{Q}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}) + (\boldsymbol{\beta} - \hat{\boldsymbol{\beta}})'\mathbf{X}'\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{X}(\boldsymbol{\beta} - \hat{\boldsymbol{\beta}})$$

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{y}$$

$$ax^{2} + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^{2} - \frac{b^{2} - 4ac}{4a}$$

$$x'\mathbf{A}x - 2b'x = (x - d)'\mathbf{A}(x - d) - b'\mathbf{A}b \qquad d = \mathbf{A}^{-1}b$$

$$\operatorname{tr}\left(\mathbf{X}'\mathbf{A}\mathbf{X}\right) - 2\operatorname{tr}\left(\mathbf{B}'\mathbf{X}\right) = \operatorname{tr}\left((\mathbf{X} - \mathbf{D})'\mathbf{A}(\mathbf{X} - \mathbf{D})\right) - \operatorname{tr}\left(\mathbf{B}'\mathbf{A}\mathbf{B}\right)$$

$$D = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

$$(x - v_{1})'\mathbf{W}_{1}(x - v_{1}) + (x - v_{2})'\mathbf{W}_{2}(x - v_{2}) = (x - \tilde{x})'(\mathbf{W}_{1} + \mathbf{W}_{2})(x - \tilde{x}) + (v_{1} - v_{2})'(\mathbf{W}_{1}^{-1} + \mathbf{W}_{2}^{-1})^{-1}(v_{1} - v_{2})$$

 $(v_1 - v_2)' W_1 (W_1 + W_2)^{-1} W_2 (v_1 - v_2)$

